



Tornado4000

El cargador de batería todo en uno

El Tornado 4000 es un cargador de baterías todo en uno, versátil y seguro. Con este producto podrás revertir los efectos dañinos cuando las baterías se dejan descargadas durante períodos prolongados, ahorrándole el dinero que se gastaría reemplazando la batería.

El Tornado 4000 minimiza el consumo de energía cuando no se alcanza la máxima potencia, mejorando el rendimiento y la longevidad de las baterías de su taller. Con microprocesadores inteligentes, este producto se cargará dos veces más rápido que los cargadores estándar, para que pueda ofrecer servicios oportunos y eficientes.

Características

- Mantenedor de batería, cargador lento y desulfatador de batería
- Incluye 8 modos de carga
- Compatible con baterías de plomo-ácido de 6 V y 12 V y de iones de litio de 12 V de hasta 150 Ah
- Ofrece una tecnología de carga inteligente de 10 pasos
- Carga 2 veces más rápido que los cargadores de baterías normales
- Funciona en temperaturas frías
- Conexión segura las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Caja resistente a los rayos UV y resistente al agua IP65
- Indicadores LED intuitivos

¿Qué hay en la caja?

- El tornado 4000
- 1 manual de usuario

Especificaciones

- Voltaje de entrada CA: 100-240 VCA, 50-60 Hz
- Voltaje de funcionamiento CA: 100-240 VCA, 50-60 Hz
- Potencia: voltaje de carga máximo de 65 W
- Varias corrientes de carga: 4A (12V) 4A (6V)
- Detección de bajo voltaje: 2V(12V), 2V(6V)
- Drenaje de corriente trasera: < 5 mA
- Temperatura de trabajo: -4°F a 104°F
- Temperatura de almacenamiento: -4° a 130°F
- Tipo de cargador: Cargador inteligente de 10 pasos
- Tipo de baterías: 6V y 12V
- Química de la batería: húmeda, gel, MF, CA, EFB, AGM y LIB
- Capacidad de la batería: hasta 150 Ah (6 V y 12 V)
- Dimensiones: 8,09x2,92x1,83 pulgadas
- Peso: 1,20 libras